

HAM-3108

微電腦多功能電扇遙控器

特點

- 省錢：花小錢即可享受高品質的生活環境。（不需要購買昂貴的 DC 直流變頻電扇）
- 節能：提高電扇效率，7 段風速選擇達到省電效果。（媲美 DC 直流變頻電扇）
- 舒適：舒眠模式由強風開始逐漸遞減風速，符合人體需求，可避免長時間強風帶來的身體不適。
- 方便：使用無線發射器，不必起身即可遙控操作。選購 5 頻道發射器(HAM-3108T5)，可分別搖控 5 組不同電扇。
- 貼心：共有 0.5~8 小時 9 個時段，定時自動關機，方便短時間使用，或忘記關機而浪費錢。
- 健康：超低風速設計全年適用，可使室內空氣流通，保持環境清新，有益身心。

功能與操作說明

- 一、將電扇電源線插上主機插座，電扇風速開關切在適當位置(註 1)，主機插上電源。
- 二、按鍵功能(△ □ ▽ 此 3 鍵皆可由第 4 段速啟動電扇)

△ 增速 □ 停止 ▽ 減速 ○ 模式選擇

- 三、運轉模式選擇：(停電記憶)

共有三種運轉模式可選擇，操作方法為按主機或發射器【模式選擇】鍵，選擇適用之模式。

依序為【一般模式】→【定時模式】→【舒眠模式】循環切換。

- 四、一般模式：紅色指示燈亮(嗶一長聲)

共有 7 段風速可調整，選擇後持續運轉。當到達最高速或最低速時嗶嗶二短聲提醒。

- 五、定時模式：綠色指示燈亮(嗶一短聲)

主機定時旋鈕，可調整 0.5~8 小時，共 9 個時段，時間到自動關機，風速可透過發射器選擇適當之段速。

- 六、舒眠模式：橙色指示燈亮(嗶二短聲)

按發射器選擇適合之段速後，依內定運轉時間自動降低風速至最低速

內定各段風速運轉時間如下：

7 段變速	1	2	3	4	5	6	7
運轉時間	10 分鐘	30 分鐘	60 分鐘	60 分鐘	90 分鐘	120 分鐘	持續運轉

- 七、增加發射器：按住主機【模式選擇】鍵 4 秒鐘（嗶一短聲）放開（嗶一長聲），按新購發射器△鍵 2 下（嗶一長一短聲）即設定完成。
- 八、刪除發射器：按住主機【模式選擇】鍵持續 8 秒鐘（嗶六短聲）後，所有發射器刪除完成。

注意事項

- 1. 適用 110V/40W ~ 150W 之電扇(約 10 吋~18 吋)。
- 2. 不適用 DC 直流變頻電扇與電子式開關之電扇。
- 3. 出廠設定風速為 7 段變速，若第 7 段風速無法正常運轉時，需自行更改為 6 段變速使用。

更改方式如下：

- (1) 拔下主機電源插頭。
- (2) 按住主機【模式選擇】鍵不要放開。
- (3) 插上主機電源插頭（嗶二短聲放開一長聲）即設定完成。
- (4) 如此所有模式皆為 1~6 段變速。(使用時指示燈 2 秒閃爍一次)
- (5) 舒眠模式時，內定各段風速運轉時間如下：

6 段變速	1	2	3	4	5	6
運轉時間	10 分鐘	30 分鐘	60 分鐘	60 分鐘	90 分鐘	持續運轉

- (6) 若要恢復為 7 段變速，重覆上述 1~3 步驟即可。（使用時指示燈每一秒閃爍一次）

註 1.適當風速：因各廠牌電扇性能差異，可依個人所需，將電扇風速位置，自行選擇置於強/中/弱，此時風速將依選擇之風速，設為最高速依序遞減。(詳公司網站範例)

電扇開關置於不同段速比較表

1. 高速 4.18 m/s、功率 66.7 W

段速	1	2	3	4	5	6	7
風速(m/s)	4.31	4.0	3.82	3.35	2.08	1.38	0.71
功率(W)	72	64	61	55	32	21	15

2. 中速 3.34 m/s、功率 56.4 W

段速	1	2	3	4	5	6	7
風速(m/s)	2.81	2.68	2.54	2.50	1.70	1.05	0.52
功率(W)	49	43.6	42	39.2	27.6	21	16.3

3. 低速 2.55 m/s、功率 46.2 W

段速	1	2	3	4	5	6	7
風速(m/s)	2.14	1.90	1.86	1.74	1.13	0.43	X
功率(W)	39.4	35.4	34.3	32.5	24.6	19.8	16.3

注：以上所測風速皆為最大風速。

由上述得知可由電扇本身強中弱 3 段風速，加上本機 7 段風速，共有 21 段速可調整，因此依不同電扇特性，可自由選擇適當之段速。

獅湖建議：最好將電扇開關置於高速，才不會因風速過低，有些電扇於低速無法運轉。

獅湖叮嚀：於春、秋季節氣候不穩定時、夏季配合冷氣使用時，可能因風速太強，易造成身體不適。

風扇搖控器系列產品針對上述缺點進行改善，設計成可搖控、多段速、定時、舒眠等功能，家中有長者與幼兒無法吹強風者，或環境悶熱時，可選擇將風速調降至微風運轉，以保持空氣流通，配合冷氣使用更可將冷氣溫度設定調高 1~2 度，達到更舒適環境與節能省電效果。

應用範例

1. 如選購 5 頻道發射器(HAM-3108T5)，可分別遙控 5 組不同電扇或 5 個不同區域電扇。

一個遙控器可分別遙控五個
(區域) 風扇，適用於餐廳、
小吃部、等.. 營業場所。

